



Hyundai UMK



## Styczniki Baterii Kondensatorów



Importer:

Mamy Moc!  
**Zenex**  
-P. P. H. U.-

 **HYUNDAI**  
HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

## Styczniki do załączania baterii kondensatorów - Tabela specyfikacji

Model	Max. moc użytkowa przy temp. otoczenia 55°C (50/60Hz, AC-6b), [kvar]				Znamionowy prąd roboczy ≤440V [A]	Bezpiecznik gG	Styki pomocnicze w standardzie	Status	Grupa towarowa
	200/240V	380/440V	500/550V	660/690V					
UMK9	4	6,25	8	10	9	16	1NO+1NC	M	1-HY-09
UMK12	5	8,5	10	12,5	12	20	1NO+1NC	M	
UMK18	7	12,5	15	18,5	18	25	1NO lub 1NC	M	
UMK25	10	17,5	20	22	25	32	1NO lub 1NC	M	
UMK32	12,5	22	25	28	32	50	1NO lub 1NC	M	
UMK40	16	28	30	30	40	63	1NO lub 1NC	M	
UMK50	20	35	40	40	50	80	1NO lub 1NC	M	
UMK65	26	40	50	50	65	100	1NO lub 1NC	M	
UMK75	30	50	55	65	75	125	lub 3NO+2NC 2NO+3NC	M	
UMK85	34	60	65	70	85	125	lub 3NO+2NC 2NO+3NC	M	
UMK100	40	70	75	80	100	160	lub 3NO+2NC 2NO+3NC	-	

## ♦ Rozmiar przewodów i moment dokręcania dla głównych zacisków

Model UMK	Zaciski śrubowe	Rozmiar przewodu (mm) <sup>2</sup>	Max. rozmiar zacisku (mm)	Moment dokręcania (Nm)
9 - 12	M3,5	1,25~5,5	1,25-M3,5~5,5-M4	1,2Nm
18 - 32	M4	1,25~14	1,25-M4~14-M5	2,6Nm
40 - 65	M6	2~22	1,25-M6~22-M6	4Nm
75 - 100	M8	2~38	2-M8~38-M8	6Nm

## ♦ Dobór referencji - przykład

UMK		18		10		N		S	
Symbol	Kod	Max.moc użytkowa AC -6b, 380/440V	Znamionowy prąd roboczy	Kod	Styk pomocniczy	Kod	Aplikacja	Kod	Akcesoria styku
UMK	18	12,5kvar	18A	10	1NO	N	Standard	S	Pokrywa

X230		
Kod	Napięcie	Częstotliwość
X	024	AC, 50Hz
X	042	
X	048	
X	110	
X	115	
X	230	
D	024	DC
D	048	
D	110	
D	125	

## ♦ Standardowe referencje - przykład

Model	AC230V, 50Hz		Grupa towarowa
	Referencje	Status	
UMK9	UMK9 11NS X230	M	1-HY-09
UMK18	UMK18 10NS X230	M	
UMK40	UMK40 01NS X230	M	
UMK75	UMK75 32NS X230	M	

